

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

时间等式自动上链表，附万年历，逆跳月相、小秒针显示，
表耳下方隐藏式调校器
3863型机芯，动力储备最高达72小时。



表耳下方隐藏式调校器



表冠有两个不同操作位置：

位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。

调校及同步时间等式和万年历：

设于表耳下方的调校器1、2、3和5及设于表壳中央的调校器4全部用于调校。可用手指或腕表附带的工具拨动。

将上链柄轴拉出到位置B，顺时针旋转时针和分针，直至日期跳动，然后定位在12点钟位置。

1. 按下11点钟位置的调校器5，直至处于所需日期减一天的日期。
2. 按下1点钟位置的调校器1，直至处于所需的年份（平年或闰年）和月份。
3. 按下9点钟位置的调校器4两次，直至指示逆跳月相显示的一天。调校月相：将指针放在满月位置，使用阴历查出最近一次满月时的日期。计算出自最近一次满月后所经过的天数，并以与天数相等的次数按压两次（2次按压 = 1天月相调校）。
4. 顺时针旋转指针来设置所需的日期和月相，然后设置时间。
5. 按7点钟位置的调校器3来设置所需的星期。
6. 按下5点钟位置的调校器2，以使时间等式月份与万年历月份相符。

注意：当设定万年历和等式时，将自动调校两个时间等式指针。逆跳月相指针可能发生如下状况：白天处于显示窗一侧，而下午6时跳到另一侧时（逆跳月相的两个远端显示窗出现相同的月相状态）。

说明

为避免损坏机构，请勿在晚上8点和1点之间调校时间等式和万年历。

三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

打开：

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1



图2

扣紧：

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

调解表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5