

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

全历月相自动上链腕表，附全历、月相、大三针显示，表耳下方隐藏式调校器，日历及月相安全保护调校装置6654型机芯，动力储存最高达72小时。



6654



表耳下方隐藏式调校器



6654A

以相同方式调校6654A型腕表。

表冠有两个不同操作位置：

位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。在该位置上，稍微向后旋转表冠可锁定秒针，以使腕表与时间信号同步。

时间设置完毕后，将表冠推回至位置A。

日历快速调校：

表耳下方隐藏式调校器1、2、3和4用于调校全历，可用手指拨动。

1. 调校日期：使用位于7点钟位置的调校器3
2. 调校星期：使用位于11点钟位置的调校器4
3. 调校月份：使用位于1点钟位置的调校器1
4. 调校月相：使用位于5点钟位置的调校器2，将月相盘调至满月位置。使用阴历查出最近一次满月时的日期。计算出自最近一次满月后所经过的天数，并以与天数相等的次数按下调校器2。

说明

日期、星期、月份和月相的调校操作可以在任何时候进行，并无损坏机芯的危险。但是，当腕表时间位于下午5点至下午7点30分期间调整月相时，对应的显示将仅跳过当前月相。要将刻度盘向前调几个月相，必须在该时间段以外进行调整。同样，当腕表时间在晚上8点至凌晨0点30分期间调整日期和星期时，对应的指示将仅跳过当前的日期和星期。要将其向前调几天，必须在该时间段以外进行调整。

## 三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain宝珀腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain宝珀授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

### 打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1




图2

### 扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

### 调节表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5

### 警告

打开表扣时，请勿拉住表带末端向上提，以免扣针从扣眼处松脱，损伤您的爱表。